



Características de Control de Guardia iAm Patrol V5



El lector de guardia para control de rondas de vigilante V5 está diseñado para los ambientes más hostiles. Su cuerpo de metal y su cubierta de goma, son la clave de su extremada durabilidad, que le protegen contra daños y aseguran los datos recolectados.

Solamente se acerca el lector al botón de estación y se registra la presencia del guardia en el punto de vigilancia.

Los botones de estación son resistentes al agua y pueden estar instalados dentro de materiales no metálicos como madera, para ocultar su presencia y evitar el sabotaje.

El Control de Guardia V5 incluye:

5 botones de estación (125 KHz)

2 tarjetas de guardia (125 KHz)

1 Cable POPO Pin para transferencia de datos

1 Licencia de Software de Control de Guardia V5

Capacitación para manejo de software de control de guardia





Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas	
Frecuencia	125KHz hasta 5 cm
Capacidad de almacenamiento	60.000 registros
Batería	Batería de polímero recargable de 3.7 V
Cumple con IP67	Completa protección contra polvo e inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos
Velocidad de comunicación	8000 registros / minuto
Puerto de comunicación	Cable USB (POPO Pin)
Tamaño	144 mm x 47 mm x 30 mm
Peso	227g
Temperatura de operación	-45°C a + 85°C